



Metoda skanowania: ręczna (aktywowana przyciskiem)

Silnik skanujący: CMOS, odczytuje 1D i 2D (QR, PDF417, Data Matrix)

Prędkość skanowania: 500 skanów na sekundę

Komunikacja bezprzewodowa: radio 433 MHz, Bluetooth 4.1

Zasięg bezprzewodowy: 10 m Bluetooth, 100–800 m w pomieszczeniach, 1200 m na zewnątrz (radio)

Wbudowana pamięć: 16 MB, do 50 000 kodów

Akumulator: 1800 mAh, do 24 h (1D) / 16 h (2D)

Dodatkowe funkcje: stacja dokująca z regulowanym stojakiem, skanowanie z ekranu, odporność na upadki z 1,5 m



Model	HD9100B
EAN	5906935201305
Gwarancja	2 lata
Źródło światła	Czujnik CMOS
Procesor	ARM Cortex 32-bit
Potwierdzenie skanowania	LED, buzzer, wibracja
Szybkość skanowania	500 skanów na sekundę
Współczynnik błędów	1/5 000 000
Wbudowana pamięć	16 MB (do 50 000 kodów)
Komunikacja bezprzewodowa	Radio 433 MHz, Bluetooth 4.1
Zasięg sieci bezprzewodowej	10 m (Bluetooth), 100-800 m wewnątrz, do 1200 m na zewnątrz (radio)
Pojemność baterii	1800 mAh
Czas pracy	Do 24 h (1D), do 16 h (2D)
Czas ładowania	4 godziny
Czas czuwania	30 dni
Interfejs	USB

Odporność na upadki	Do 1.5 metra
Wymiary urządzenia	185 x 70 x 100 mm
Wymiary stacji dokującej	180 x 100 x 75 mm
Wymiary opakowania	195 x 220 x 85 mm
Waga urządzenia	590 g
Waga z opakowaniem	770 g
Temperatura robocza	-20 - 50°C
Temperatura przechowywania	-40 - 70°C
Wilgotność pracy	5 - 95%
Odczytywane kody 1D	Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5
Odczytywane kody 2D	PDF417, QR, Data Matrix, Hanxin, Micro PDF417
Silnik skanujący	CMOS
Metoda skanowania	ręcznie (przycisk)
Stojak na czytnik	Tak
Odczytywane kody	2D (wielowymiarowy)
Stacja dokująca	Tak
Daleki zasięg	Tak
Odczytywanie kodów z ekranu LCD	Tak
Odbiornik USB	Tak